

GALERIA BWA KATOWICE - BILANS MOCY SALI WYSTAW - ROZDZIELNICA TB-1

LP	OPIS OBWODU	Nr obw.	Ilość faz(m)	Pn [kW]	kz	Pz [kW]	cos φ	In [A]	Qni [kvar]	Zabezpieczenie Typ	In [A]	Przewód Typ	s [mm ²]	l [m]	ΔU [%]	UWAGI
1	Gniazda antresola	F3	1	1,60	0,20	0,32	1,00	6,9	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	40	2,3	
2	Gniazda antresola	F4	1	1,60	0,20	0,32	1,00	6,9	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	35	2,1	
3	Gniazdo ksero	F5	1	0,60	0,20	0,12	1,00	2,6	0,00	B10/1	10	YDY 3x2,5mm ²	2,5	35	1,1	
4	Gniazda dyrekcja, hall, szatnia	F6	1	1,20	0,30	0,36	1,00	5,2	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	45	2,0	
5	Gniazda księgowość, kierownik adm., sekretariat	F7	1	2,00	0,25	0,50	1,00	8,7	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	55	3,6	
6	Gniazda komputerowe	F8	1	1,00	0,60	0,60	1,00	4,3	0,00	B10/1	10	YDY 3x2,5mm ²	2,5	60	1,4	
7	Gniazda centrala telefoniczna	F9	1	0,30	0,20	0,06	1,00	1,3	0,00	B10/1	10	YDY 3x2,5mm ²	2,5	40	0,9	
8	Gniazda magazyn i kuchnia	F10	1	2,00	0,30	0,60	1,00	8,7	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	57	3,7	
9	Gniazda administracyjne, dział edukacji i promocji	F11	1	2,00	0,20	0,40	1,00	8,7	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	40	2,7	
10	Gniazda administracyjne, księgowość	F12	1	2,00	0,30	0,60	1,00	8,7	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	49	3,2	
11	Oświetlenie magazynu obrazów	F13	1	0,60	0,20	0,12	0,92	2,8	0,05	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	60	2,2	
12	Oświetlenie kuchnia, hall, magazynki, sekretariat, z-ca dyrekt.	F14	1	0,80	0,20	0,16	0,92	3,8	0,07	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	62	2,8	
13	Oświetlenie księgowość, kier. adm.	F15	1	0,50	0,50	0,25	0,92	2,4	0,11	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	50	1,7	
14	Oświetlenie sala wykładowa, księgowość, dział techniczny	F16	1	0,60	0,45	0,27	0,92	2,8	0,12	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	65	2,3	
15	Gniazdo domofon	F17	1	0,30	0,20	0,06	1,00	1,3	0,00	B10/1	10	YDY 3x2,5mm ²	2,5	40	0,9	
16	Zasilanie pieca akumulacyjnego 1 w magazynie obrazów	F18	1	1,60	0,20	0,32	1,00	6,9	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	55	3,0	
17	Zasilanie pieca akumulacyjnego 2 w magazynie obrazów	F19	1	1,60	0,20	0,32	1,00	6,9	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	55	3,0	
18	Zasilanie pieca akumulacyjnego 3 w magazynie obrazów	F20	1	1,60	0,20	0,32	1,00	6,9	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	55	3,0	
19	Gniazdo komputerowe	F21	1	0,60	0,60	0,36	0,98	2,7	0,07	B10/1	10	YDY 3x2,5mm ²	2,5	70	1,7	
20	Wentylacja magazynu	F22	1	0,60	0,10	0,06	0,92	2,8	0,03	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	60	2,2	
21	Nawiew ogrzewania Sali Wystawowej 1	F23	1	0,40	0,20	0,08	0,92	1,9	0,03	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	35	1,2	
22	Nawiew ogrzewania Sali Wystawowej 2	F24	1	0,40	0,20	0,08	0,92	1,9	0,03	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	35	1,2	
23	Nawiew ogrzewania Sali Wystawowej 3,4	F25	1	0,40	0,20	0,08	0,92	1,9	0,03	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	40	1,3	
24	Nawiew ogrzewania Sali Wystawowej 5,6	F26	1	0,40	0,20	0,08	0,92	1,9	0,03	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	40	1,3	
25	Gniazda Sali Wystawowej 1	F27	1	1,40	0,15	0,21	1,00	6,1	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	40	2,1	
26	Gniazda Sali Wystawowej 2	F28	1	1,40	0,15	0,21	1,00	6,1	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	40	2,1	
27	Gniazda Sali Wystawowej 3	F29	1	1,40	0,15	0,21	1,00	6,1	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	40	2,1	
28	Gniazda Sali Wystawowej 4	F30	1	1,40	0,15	0,21	1,00	6,1	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	40	2,1	
29	Gniazdo podgrzewacza pojemnościowego kuchnia	F31	1	2,00	0,20	0,40	1,00	8,7	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	58	3,7	
30	Antresola podgrzewacz wody	F32	1	2,00	0,20	0,40	1,00	8,7	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	45	3,0	
31	WC podgrzewacz wody przepływowy	F33	1	4,00	0,20	0,80	1,00	17,3	0,00	B20/1	20	YDY 3x4mm ²	4,0	50	4,0	
32	WC suszarka do rąk	F34	1	2,00	0,20	0,40	0,95	9,1	0,13	B20/1	20	YDY 3x2,5mm ²	2,5	50	3,3	
32	Zasilanie RN 4,5,7,8	F35	3	6,00	0,40	2,40	0,98	8,8	0,49	B32/3	32	YDY 5x6mm ²	6,0	5	0,6	
33	Prostownik	F36	3	0,30	0,20	0,06	0,96	0,5	0,02	B10/3	10	YDY 5x2,5mm ²	2,5	15	0,5	
34	Piec elektryczny w kuchni lp	F37	3	4,50	0,20	0,90	1,00	6,5	0,00	B20/3	20	YDY 5x4mm ²	4,0	45	1,1	
35	Podgrzewacz wody w pokoju gościnnym	F38	3	12,00	0,20	2,40	1,00	17,3	0,00	B32/3	32	YDY 5x6mm ²	6,0	50	1,7	
36	Wentylatory sali wystawowej	F39	1	0,80	0,30	0,24	0,90	3,8	0,12	B10/1	10	YDY 3x1,5mm ²	1,5	70	3,1	
37	Rezerwa	F40	1	1,20	0,20	0,24	1,00	5,2	0,00	B10/1	10				0,6	
38	Rezerwa	F41	1	1,20	0,20	0,24	1,00	5,2	0,00	B10/1	10				0,6	
39	Rezerwa	F42	1	1,20	0,20	0,24	1,00	5,2	0,00	B16/1	16				0,6	
40	Rezerwa	F43	1	1,20	0,20	0,24	1,00	5,2	0,00	B16/1	16				0,6	
41	Rezerwa	F44	1	1,20	0,20	0,24	1,00	5,2	0,00	B20/1	20				0,6	
42	Rezerwa	F45	1	1,20	0,20	0,24	1,00	5,2	0,00	B20/1	20				0,6	
43	Rezerwa	F46	3	3,00	0,20	0,60	1,00	4,3	0,00	B16/3	16				0,6	
44	Rezerwa	F47	3	3,00	0,20	0,60	1,00	4,3	0,00	B16/3	16				0,6	
45	Rezerwa	F48	3	3,00	0,20	0,60	1,00	4,3	0,00	B20/3	20				0,6	
46	Rezerwa	F49	3	3,00	0,20	0,60	1,00	4,3	0,00	B20/3	20				0,6	
47	Zasilacz impulsowy	F50	1	0,01	0,60	0,01	1,00	0,0	0,00	B10/1	10	LgY 1,5	1,5	5	0,5	
48	Szynoprzewód SP1	F51	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	40	0,9	
49	Szynoprzewód SP2	F52	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	40	0,9	
50	Szynoprzewód SP3	F53	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	35	0,9	
51	Szynoprzewód SP4	F54	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	35	0,9	
52	Szynoprzewód SP5	F55	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	30	0,8	
53	Szynoprzewód SP6	F56	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	30	0,8	
54	Szynoprzewód SP7	F57	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	25	0,8	
55	Szynoprzewód SP8	F58	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	25	0,8	
56	Szynoprzewód SP9	F59	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	20	0,7	
57	Szynoprzewód SP10	F60	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	20	0,7	
58	Szynoprzewód SP11	F61	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	15	0,7	
59	Szynoprzewód SP12	F62	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	15	0,7	
60	Szynoprzewód SP13	F63	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	20	0,7	
61	Szynoprzewód SP14	F64	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	20	0,7	
62	Szynoprzewód SP15	F65	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	25	0,8	
63	Szynoprzewód SP16	F66	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	25	0,8	
64	Szynoprzewód SP17	F67	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	30	0,8	
65	Szynoprzewód SP18	F68	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	30	0,8	
66	Szynoprzewód SP19	F69	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	35	0,9	
67	Szynoprzewód SP20	F70	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	35	0,9	
68	Szynoprzewód SP21	F71	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	40	0,9	
69	Szynoprzewód SP22	F72	3	2,25	0,80	1,80	0,98	3,3	0,37	C16/3	16	YDY 5x2,5mm ²	2,5	40	0,9	
70	Gniazda wtyczkowe	F73	1	2,00	0,10	0,20	1,00	8,7	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	40	2,7	
71	Gniazda wtyczkowe	F74	1	1,20	0,10	0,12	1,00	5,2	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	35	1,7	
72	Gniazda wtyczkowe	F75	1	1,20	0,10	0,12	1,00	5,2	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	30	1,5	
73	Gniazda wtyczkowe	F76	1	1,50	0,10	0,15	1,00	6,5	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	20	1,4	
74	Gniazda wtyczkowe	F77	1	1,20	0,10	0,12	1,00	5,2	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	25	1,4	
75	Gniazda wtyczkowe	F78	1	1,20	0,10	0,12	1,00	5,2	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	45	2,0	
76	Gniazda wtyczkowe	F79	1	1,20	0,10	0,12	1,00	5,2	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	35	1,7	
77	Gniazda wtyczkowe	F80	1	1,20	0,10	0,12	1,00	5,2	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	30	1,5	
78	Gniazda wtyczkowe	F81	1	1,20	0,10	0,12	1,00	5,2	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	20	1,2	
79	Gniazda wtyczkowe	F82	1	1,20	0,10	0,12	1,00	5,2	0,00	B16/1	16	YDY 3x2,5mm ²	2,5	35	1,7	
80	Oświetlenie komunikacyjne	F84	1	2,34	0,80	1,87	0,92	11,0	0,80	C20/1						